


Automazione AUTOMATIC A/310, A/315 per porte sezionali



In tutte le automazioni Ballan il dispositivo di limitazione delle forze, interrompe - e inverte - il movimento in presenza di un ostacolo (sforzo massimo consentito 400 N). L'azione del limitatore di sforzo è evidenziata dalla linea blu nel grafico, ben al di sotto di quelli stabiliti per legge (linea rossa).



Vista interna porta sezionale ONDA con automazione sistema a traino Automatic A/310.

SCHEDA TECNICA / VOCE DI CAPITOLATO

Auromazione Automatic a soffitto con sistema a trazione per tutte le porte sezionali, Automatic A/310 solleva pannellature fino a 10 mq, Automatic A/315 fino a 15 mq.

Formata da un motoriduttore meccanico irreversibile 24 V in corrente continua con quadro comando, lampada di illuminazione incorporata e sistema di azionamento manuale in caso di guasto o di black-out elettrico, centralina elettronica incorporata che provvede al check-up dei dispositivi di sicurezza ad ogni movimentazione e interfacciabile per gestirne la manutenzione ed eventualmente per riprogrammarla, coppia di fotocellule da parete.

Tutti i componenti elettrici ed elettronici sono a marcatura CE.
L'automazione a soffitto diventa un blocco di chiusura grazie all'irreversibilità ed è antischiacciamento in virtù della maggiore sensibilità del motore.

Per l'automazione Automatic A/310 è previsto solo il KIT BASE che comprende:

- n.1 motore centrale a soffitto 24V con centralina a muro, pulsante di comando e lampada di cortesia incorporata, con guida motore verniciata bianca simil Ral 9016;
- n.1 scheda ricevente monocanale integrata;
- n. 1 antenna integrata;
- radiocomando murale bicanale a uso pulsantiera;
- Dichiarazione di Conformità CE.

ACCESSORI AUTOMAZIONE:

1. Motoriduttore elettromeccanico irreversibile 24 V A/310 e A/315 con quadro comando a soffitto e telecomando da interno.
2. Sblocco manuale esterno (in caso di mancanza di accessi dall'esterno).
3. Selettore a chiave con custodia anticasso.
4. Pulsantiera APRE-CHIUDE da esterno.
5. Ricevitore bicanale da esterno e ricevente bicanale.
6. Lampeggiatore di movimento
7. Lampeggiante a led con antenna integrata con 6 mt di cavo.
8. Supporto per lampeggiante a led.
9. Antenna per radiocomando bicanale.
10. Tastiera a codice.
11. Trasmettitore quarzato quadricanale.
12. Coppia di fotocellule (da parete).



Info Clienti
800-405540
Chiamata gratuita

Ballan SpA
Via Restello, 98 - 35010 Villa del Conte (PD) Italy
Tel. + 39 049 9328111 - Fax + 39 049 9325311 - e-mail: ballan@ballan.com - www.ballan.com
Cap. Soc. Euro 5.000.000 i.v. - R.I. PD / C.F. / P. IVA 00327010286 - REA PD 0118254

ballan
PORTE DA GARAGE